


Datenblatt

BenQ BH3801N

Large Format Display

- Auflösung 1920 x 600
- Android 6.0 OS System
- Landscape / Portrait Mode
- Helligkeit 1000 cd/m²
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI



	Modell : BH3801N
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F62PG.NA2/ 471 8755 08005 0
Panel	Typ : 96,52 cm / 38" mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 1920 x 600 / 16:5
	Panel : 8 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,48 mm / 0,48 mm
	Max. Farben : 16,7 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Edge LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178°/ 178°
	Kontrast (statisch) : 3.000:1
	Helligkeit : 1000 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, HDMI, 2x USB, RJ45, RS232
	Funktionen : Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, OTA Update, USB-Playback, X-Sign, Wake Up HDMI/LAN
Extras	Integrierte Lautsprecher : 1 Watt x 2
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 100 mm, M4 x 10L
	Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 54 W / 38 W
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +50°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -25 ~ +60°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 11 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 14 / 14 / 15 / 15 mm
	Größe (B x H x T) : 950 x 318 x 46 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Fernbedienung, Netzteil, Netz-, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch, Garantieerklärung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 05.08.2019


Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge



1 RS232 (3.5mm)

Receives control signals from a computer or another display.

2 LAN

Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.

3 DC IN

Connects to a power outlet via the supplied power cord and adapter.

4 USB(2.0)

Accesses multimedia files on USB drives directly.


5 HDMI IN

Receives HDMI signals from an external device.

7 Line IN

Inputs audio signals from an external device.

Abmessungen



Wall Mount Screw Thread Depth:
4 - M4 * 10L

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 05.08.2019

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters